

da

Sikkerhedsanvisninger
Li-Ion-batteri



Betjeningsvejledning STABILA Li-Ion-batteri og stiknetdel

Vigtige anvisninger



- Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem.
- Gem denne betjeningsvejledning, og udlever den sammen med apparatet, hvis det skal videregives.
- Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og anvisninger til fremtidig brug.

A Sikkerhedsanvisninger:

- A1 Stiknetdelen og Li-Ion-batteriet må kun anvendes af fagfolk!
- A2 Skal opbevares utilgængeligt for børn!
- A3 Må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare eller i korroderende omgivelser!
Anvend kun stiknetdelen inden for en bygning. Placeringen skal være tør, ren og kølig.
- A4 **Der må ikke forårsages kortslutninger!**
En kortslutning bevirker en meget hurtig, kraftig opvarmning. Det kan medføre ild og eksplosion.
I tilfælde af brand må der ikke slukkes med vand, men derimod med sand, brandtæppe. Stiknetdelen og Li-Ion-batteriet skal derfor beskyttes mod kontakt med metaldele og væsker. Læg eller stil ikke batteriet på metalflader eller i nærheden af metalgenstande (f.eks. skruer, klips osv.).
- A5 Hvis hud eller øjne kommer i kontakt med udslippende Li-Ion-batterivæske skylles med rigeligt, rent vand og der søges lægebehandling.
- A6 Af sikkerhedsmæssige årsager og på grund af CE-mærkningen er det ikke tilladt at foretage ændringer på stiknetdelen og Li-Ion-batteriet. Åbn ikke stiknetdelen og Li-Ion-batteriet!
- A7 Kontrollér regelmæssigt stiknetdelen, Li-Ion-batteriet, stik og kabler for beskadigelser.
Anvend ikke apparater, hvor hus eller kabel er defekt.
- A8 Li-Ion-batteriet skal beskyttes mod varme. F.eks. kraftige solstråler, opbevaring i bil, der er opvarmet af solen, osv.
- A9 Ved skift fra en kold til en varm omgivelse kan der opstå kondensvand.
Anvend aldrig stiknetdelen og Li-Ion-batteriet i snavset eller våd tilstand.
Lad tørre tilstrækkeligt lang tid ved eksisterende fugtighed.
- A10 Isæt aldrig stikadapteren alene i stikdåsen uden montering på stiknetdelen.

B Korrekt brug:

- B1 Stiknetdelen anvendes til opladning af STABILA Li-Ion-batteriet. Oplad kun Li-Ion-batteriet med opladere, der er godkendt af STABILA. Andre strømkilder kan beskadige Li-Ion-batteriet!
- B2 Anvend kun Li-Ion-batteriet til de apparater, som STABILA har fastsat.
- B3 Reparationer af Li-Ion-batteriet og stiknetdelen må kun gennemføres af autoriserede elektrikere!

C Inden ibrugtagning:

- C1 Kontrollér inden ibrugtagning, om dataene for dit strømnet stemmer overens med dataene for stiknetdelen. Stiknetdelen er egnet til strømforsyningsnet fra 100 - 240 VAC.
- C2 Sæt den stikadapter på stiknetdelen, der passer til dit stiksystem.
- C3 Oplad Li-Ion-batteriet helt inden første ibrugtagning (overhold visningen).

D Opladning og pleje af Li-Ion-batteriet:

- D1 Opladningstiden er ca. 8 timer. Efter ca. 4 timer er Li-Ion-batteriet opladet ca. 80%.
- D2 Aflad ikke Li-Ion-batteriet helt. Hvis visningen på apparatet viser en for lav batterikapacitet, skal Li-Ion-batteriet oplades på ny. Li-Ion-batteriet tager ikke skade af at være tilsluttet i længere tid ved stiknetdelen.
- D3 Opladningen må kun gennemføres i et temperaturområde fra 0° til 40° C!
- D4 Li-Ion-batteriets ydeevne er temperaturafhængig.

Visning på Li-Ion-batteriet:

	LED lyser	Li-Ion-batteriet oplades
	LED slukket	Ingen nettilslutning
	LED blinker langsomt	Li-Ion-batteriet er helt opladet
	LED blinker hurtigt	Opladningsfejl
		Opladningstemperatur < 0° C eller > 40° C, eller ladespænding for høj eller for lav eller Li-Ion-batteriet er defekt

E Opbevaring:

- E1 Opbevar stiknetdelen og Li-Ion-batteriet køligt og tørt.
- E2 Ingen opbevaring af Li-Ion-batteriet sammen med metalgenstande (f.eks. klips, værktøjer, mønter osv.) eller i metalbeholdere.

F Transport:

Ved transport eller forsendelse af Li-Ion-batteriet skal dette være indpakket elektrisk isoleret, f.eks. ved at tilklæbe kontakterne med tape. Dette skal også overholdes ved miljøvenlig bortskaffelse af gamle Li-Ion-batterier. Ved transport eller forsendelse af Li-Ion-batterier (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal kravene til emballage og mærkning overholdes. Overhold de pågældende nationale forskrifter. Ved klargøring af forsendelsesgenstanden skal der søges råd hos en ekspert inden for farligt gods. Send kun Li-Ion-batteriet, hvis huset er ubeskadiget.

Bortskaffelse

 Li-Ion-batteriet og stiknetdelen må ikke bortskaffes som husaffald! Overhold de pågældende nationale love. Ved bortskaffelse af gamle Li-Ion-batterier skal disse være indpakket elektrisk isoleret, f.eks. ved at tilklæbe kontakterne med tape.

Tekniske data:

AE-LAR 350 | AE-LAR 160

Stiknetdel:	100-240 VAC			
Indgangsfrekvens:	50/60 Hz ± 3 Hz			
Arbejdstemperatur:	0°C til + 40°C			
Opbevaringstemperatur:	-20°C til + 80°C			
Li-Ion-batteri:				
Størrelse:	135 x 90 x 55 mm	115 x 78 x 52 mm		
Vægt:	310 g	250 g		
Mærkespænding:	3,7 V			
Kapacitet:	7200 mAh			
Arbejdstemperatur:	-20°C til + 60°C	-10°C til + 50°C		
Anbefalet opbevaringstemperatur:	-20°C til + 40°C			
Li-Ion-batteriets ydeevne er temperaturafhængig.				
Temperatur:	-20° C	0° C	23° C	60° C
Ydeevne:	50%	80%	100%	85%

STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

☎ + 49 63 46 309 - 0

✉ info@de.stabila.com

